

**5 KASA 4 BUTON FIRIN TIMER  
AT 5000 SERİSİ**

**ALPTECH**



**Özellikleri**

- Nominal Çalışma Gerilimi (Un) : 230 VAC (L - N)  
Maksimum Çalışma Akımı (Ifno HP) : 16 A Un + 10%  
Nominal Çalışma Frekansı Aralığı : 50 Hz - 60 Hz  
Çalışma Frekansı Aralığı : 48 Hz - 62 Hz  
Güç Beslemesi : Kapasitif Besleme  
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 105°C (120°C opsiyonel)  
Röle Kontak Değerleri : 1x16 A / 250 VAC  
Maksimum Stand-by Power : <0.7 W  
Ekran Rengi Opsiyonu : Kırmızı - Beyaz  
Tuş Rengi Opsiyonu : Siyah - Beyaz - Inox  
Tuş Şekli Opsiyonu : Dikdörtgen - Yuvarlak  
Gövde Plastik Rengi Opsiyonu : Füme - Kırmızı - Mavi - Şeffaf

*IEC ve VDE standartlarına uygundur.*

*Display tozlanmaya ve çizilmeye karşı kaplanmıştır.*

*Butonlar karbon kaplamaya uygundur.*

*PCB tasarımında UL ve IEC kurallarına bağlı kalınmıştır.*

*3 farklı zil sesi ayarı bulunmaktadır.*

**Fonksiyonel Özellikleri**



**CİHAZ AYARLARI**

Cihaz ayarı butonuna basarak artırma ve azaltma butonları ile;  
-Çocuk Kilidi  
-Günün Saati  
-Buzzer ses seviyesi  
-Parlaklık seviyesi ayarları yapılabilir.



**ZAMANLAYICI AYARLARI**

Zamanlayıcı ayarı butonuna basarak artırma ve azaltma butonları ile;  
-Yarı Otomatik Pişirme  
-Otomatik Pişirme  
-Alarm süreleri belirlenebilir.



**ARTIRMA**

Cihaz ve zamanlayıcı ayarlarını artırır.  
5 saniye basılı tutunca AM : PM moduna geçiyor



**AZALTMA**

Cihaz ve zamanlayıcı ayarlarını azaltır.