

## 3 KASA 3 BUTON BASIC TIMER AT1200 SERİSİ



# ALPTECH



### Özellikleri

- Nominal Çalışma Gerilimi (Un) : 230VAC (L - N)
- Maksimum Çalışma Akımı (If no HP) : 16 A Un +10%
- Nominal Çalışma Frekansı : 50Hz - 60Hz
- Uygun Çalışma Frekans Aralığı : 48Hz - 62Hz
- Güç Beslemesi : Kapasitif Besleme
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 105°C (120°C opsiyonel)
- Röle Kontak Değerleri : 1x16A / 250VAC
- Maksimum Stand-by Power : <0.7W
- Ekran Rengi Opsiyonu : Kırmızı - Beyaz
- Tuş Rengi Opsiyonu : Siyah - Beyaz - Inox
- Tuş Şekli Opsiyonu : Dikdörtgen - Yuvarlak
- Gövde Plastik Rengi Opsiyonu : Füme - Kırmızı - Mavi - Şeffaf

IEC ve VDE standartlarına uygundur.

Display tozlanmaya ve çizilmeye karşı kaplanmıştır.

Butonlar karbon kaplamaya uygundur.

PCB tasarımında UL ve IEC kurallarına bağlı kalınmıştır.

3 farklı zil sesi uyarı bulunmaktadır.

### Fonksiyonel Özellikler



#### ÇOCUK / TUŞ KİLİDİ

Arttırma butonuna basılı tutularak aktif edilir. Çocuk / tuş kilidi aktif edildiğinde buton algılama işlemi durdurulur.



#### YARI OTOMATİK PIŞİRME MODU

Menü butonu ile yarı otomatik mod seçilir, arttırma ve azaltma butonları ile gerekli ayarlamalar yapılır. Kullanıcı tarafından yalnızca pişme süresi ayarlanır. Pişme işlemi hemen başlar, ayarlanan süre dolduğunda otomatik sonlanır.



#### OTOMATİK PIŞİRME MODU

Menü butonu ile otomatik mod seçilir, arttırma ve azaltma butonları ile hem pişme süresi hem de pişmenin biteceği saat ayarlamalar yapılır. Bu modda fırın ayarlanan süre ve zamana göre pişirme işlemini otomatik başlatılır ve sonlandırılır.



#### GÜNÜN SAATİ

Arttırma ve azaltma butonlarına eş zamanlı basılarak veya menü butonuna basılı tutularak saat uyarı menüsüne geçilir. Bu menüde nokta ikonu yanıp sönerek ayar işleminin yapıldığına dair kullanıcı bilgilendirilir. 24 saatlik formattadır.



#### ALARM

Menü butonu ile alarm fonksiyonu seçilir, arttırma ve azaltma butonları ile gerekli ayarlamalar yapılır. Pişirme fonksiyonlarından bağımsız olarak kullanılan geri sayım prensibi ile çalışan alarm fonksiyonudur.

### Buton Kontrolü



- 1 Azaltma Butonu
- 2 Menü Butonu
- 3 Arttırma Butonu

Butonlar mekanik karbon buton özelliğindedir. 3 buton ile timer kontrolü sağlanır.

